

# Bedienungsanleitung für den Sprachspeicher



## Persönliche Begrüßung aufsprechen

- Hörer **abheben**
- **941** und **eigene Nebenstellenummer** wählen (*Rufton, Begrüßung abwarten*)
- **\*7** wählen
- **Passwort** und **#** eingeben (*Anfangspasswort: 1234, dies muss beim ersten Anmelden geändert werden*)
- **3** wählen
- **1** wählen und **Begrüßungstext auswählen** (Ziffer 1 bis 9)
- **1** wählen
- **Meldetext aufsprechen**  
*z. B. UNSER BÜRO IST ZUR ZEIT NICHT BESETZT, BITTE HINTERLASSEN SIE IHREN NAMEN UND IHRE TELEFONNUMMER, WIR RUFEN SIE ZURÜCK.*
- **#** wählen *um den Meldetext zu beenden*
- **1** wählen
- Hörer **auflegen**

## Rufumleitung auf Sprachspeicher

**Rufumleitung aktivieren** (*z.B. wenn man das Büro verläßt*)

Rufumleitung auf **942** und **eigene Nebenstellenummer** einrichten  
(*s. Bedienungsanleitung des Telefonapparates*)  
Bei aktivierter Rufumleitung ist ein Sonderwählton zu hören sobald man den Hörer abhebt

**Rufumleitung deaktivieren** (*z.B. wenn man zurückkommt*)

Rufumleitung auf **942** und **eigene Nebenstellenummer** ausschalten  
(*s. Bedienungsanleitung des Telefonapparates*)

## Paßwort ändern

- Hörer **abheben**
- **941** und **eigene Nebenstellenummer** wählen (*Rufton, Begrüßung abwarten*)
- **\*7** wählen
- **altes Passwort** und **#** eingeben
- **5** wählen
- **4** wählen
- **neues Passwort** und **#** eingeben
- **neues Passwort** und **#** noch einmal eingeben
- Sprachspeicher quittiert mit: „Das Passwort wurde erfolgreich geändert“
- Hörer **auflegen**

## Sprachspeichernachricht abfragen vom eigenen Apparat

- Bei Displayapparaten erscheint im Anzeigefenster ein Briefkuvert, sofern eine Nachricht für den Teilnehmer hinterlassen wurde. Weiters ist es bei Displayapparaten möglich mit Hilfe der Menütaste und Mitteilung bzw. über die Funktionstaste Mitteilung die Nachricht abzufragen, wobei sich die nächsten 2 Bedienschritte erübrigen und man nur noch sein Passwort eingeben braucht (siehe dazu auch Bedienungsanleitung des Telefonapparates Kapitel Mitteilungen abfragen)

- Hörer **abheben**

- **941** und **eigene Nebenstellenummer** wählen (*Rufton, Begrüßung abwarten*)

- **\*7** wählen

- **Passwort** und **#** eingeben

- **2** wählen

- **0** wählen *die hinterlassenen Nachrichten werden abgespielt*

- Nachrichten anhören

### Bearbeitungsmöglichkeiten

0.....Nachricht abhören

1.....Beantworten/Weiterleiten

23...Nachricht noch einmal anhören

\*3...Löschen der Nachricht

#.....nächste Nachricht anhören

\*#...Wechsel zwischen neuen & alten Nachrichten

5.....in der Nachricht zurück springen

6.....in der Nachricht nach vorne springen

\*6....zum Ende der Nachricht springen

3.....Wiedergabe starten/stoppen

\*\*4..Nachricht als „nicht gelesen“ markieren

- **\*3** oder **#** wählen (*Nachricht löschen oder zu weiterer Nachricht*)

- wenn keine Nachrichten mehr vorhanden sind Hörer **auflegen**

Der Sonderwählton „FÜR SIE LIEGT EINE NACHRICHT VOR“ und die optische Anzeige wird nach auflegen des Hörers wieder gelöscht.

## Abfragen einer gespeicherten Nachricht

- gleich wie oben beschrieben, jedoch wird das Vorhandensein einer gespeicherten Nachricht optisch und akustisch nicht mehr angezeigt.

## Abfragen einer Nachricht von einem externen Telefon

Voraussetzung ist ein Tonwahlapparat (MFV-Telefon) oder ein Tonwahlsender

- **Rufnummer der Universität** (0512/507) und **942** und **eigene Nebenstelle** wählen

- Begrüßung abwarten

- weitermachen wie oben beschrieben