

# Bedienungsanleitung für den Sprachspeicher

## Speziell den digitalen Apparat TK93



## Persönliche Begrüßung aufsprechen

- Hörer **abheben**
- **941** und **eigene Nebenstellenummer** wählen (*Rufton, Begrüßung abwarten*)
- **\*7** wählen
- **Passwort** und **#** eingeben (*Anfangspasswort: 1234, dies muss beim ersten Anmelden geändert werden*)
- **3** wählen
- **1** wählen und **Begrüßungstext auswählen** (Ziffer 1 bis 9)
- **1** wählen
- **Meldetext aufsprechen**  
*z. B. UNSER BÜRO IST ZUR ZEIT NICHT BESETZT, BITTE HINTERLASSEN SIE IHREN NAMEN UND IHRE TELEFONNUMMER, WIR RUFEN SIE ZURÜCK.*
- **#** wählen *um den Meldetext zu beenden*
- **1** wählen
- Hörer **auflegen**

## Rufumleitung auf Sprachspeicher einrichten

--> Funktioniert nur mit Ziel A!!!

- Taste **Rufumleitung** drücken
- Taste **Softkey 4** drücken (*WEITER*)
- Taste **Softkey 1** drücken (*PROG. - ZIEL A*)
- **942** und **eigene Nebenstelle** wählen
- Taste **Softkey 3** drücken (*AUS*)

### Rufumleitung aktivieren (*z.B. wenn man das Büro verläßt*)

- Taste **Rufumleitung** drücken
- Taste **Softkey 1** drücken (*Rufumleitung Ziel A ein*)

### Rufumleitung deaktivieren (*z.B. wenn man zurückkommt*)

- Taste **Rufumleitung** drücken
- Taste **Softkey 1** drücken (*Rufumleitung Ziel A aus*)

## Sprachspeichernachricht abfragen vom eigenen Apparat

- Im Apparatdisplay steht „MESS.WAIT“
- Taste **Softkey 1** drücken (*MESS.WAIT*)
- Taste **Softkey 2** drücken (*ABFRAGE*)
- Hörer **abheben** (*Rufton, Begrüßung abwarten*)
- **\*7** wählen
- **Passwort** und **#** eingeben
- **2** wählen
- **0** wählen *die hinterlassenen Nachrichten werden abgespielt*
- Nachrichten anhören

### Bearbeitungsmöglichkeiten

- |   |  |
|---|--|
| 0....Nachricht abhören                          | 5.....in der Nachricht zurück springen       |
| 1....Beantworten/Weiterleiten                   | 6.....in der Nachricht nach vorne springen   |
| 23...Nachricht noch einmal anhören              | *6....zum Ende der Nachricht springen        |
| *3...Löschen der Nachricht                      | 3.....Wiedergabe starten/stoppen             |
| #....nächste Nachricht anhören                  | **4..Nachricht als „nicht gelesen“ markieren |
| *#...Wechsel zwischen neuen & alten Nachrichten |  |

- **\*3** oder **#** wählen (*Nachricht löschen oder zu weiterer Nachricht*)
- wenn keine Nachrichten mehr vorhanden sind Hörer **auflegen**

Der Sonderwählton „FÜR SIE LIEGT EINE NACHRICHT VOR“ und die optische Anzeige wird nach auflegen des Hörers wieder gelöscht.

## Abfragen einer gespeicherten Nachricht

- gleich wie oben beschrieben, jedoch wird das Vorhandensein einer gespeicherten Nachricht optisch und akustisch nicht mehr angezeigt.

## Abfragen einer Nachricht von einem externen Telefon

Voraussetzung ist ein Tonwahlapparat (MFV-Telefon) oder ein Tonwahlsender

- **Rufnummer der Universität** (0512/507) und **942** und **eigene Nebenstelle** wählen
- Begrüßung abwarten
- weitermachen wie oben beschrieben

## **Paßwort ändern**

- Hörer **abheben**
- **941** und **eigene Nebenstellenummer** wählen (*Rufton, Begrüßung abwarten*)
- **\*7** wählen
- **altes Passwort** und **#** eingeben
- **5** wählen
- **4** wählen
- **neues Passwort** und **#** eingeben
- **neues Passwort** und **#** noch einmal eingeben
- Sprachspeicher quittiert mit: „Das Passwort wurde erfolgreich geändert“
- Hörer **auflegen**